


MyGates M (zöld LED-es) rövid programozás telepítőknék

<p>tanítható távirányító: 433 – 868 MHz fix, és ugrókód, AM, FM moduláció</p> <p>Fix kódnál klónozza az eredeti távirányítót. Ugrókódnál egy ugyanolyan fajta, de nem klónozott távirányító lesz belőle, így fel kell tanítani őt a vevőre!</p> <p>Önmagában kódot generálni nem tud, viszont a távirányítók 98%-át megtanulja!</p>	
---	--

Fontos:

- ha az eredeti távirányítóban gyenge az elem, akkor nem tudja a **MyGates** megtanulni a kódját
- előfordul, hogy hiába működik, és nyitja a kaput az eredeti távirányító, a tanítási folyamathoz gyenge az elem benne

Tanítási pozíciók:



Tanítás: (videó MYGATES M címmel ezen a linken: www.youtube.com/watch?v=iT5tbX-Oea0&t=10s)

- 1-es és a 3-as gombot egyszerre tartsd nyomva, a LED 10-szer villog, majd égve marad. Ekkor engedd el a gombokat.

↓
a LED lassan villog: tanuló üzemben vagyunk 30 mp-ig

- Távadókat az I. tanítási pozícióba állítjuk, és az eredeti távadó másolni kívánt gombját folyamatosan nyomjuk. Innentől a tanulási folyamat még 1 – 10 mp. A tanulás során a LED lassan villog, egyes távadóknál idővel folyamatosan világít, aztán elszűnik: fontos, hogy ezalatt az az eredeti adó gombját folyamatosan nyomjuk!
- Ha a **MyGates** megtanulta: a LED gyorsan villog. Eredeti távadó gombját el lehet engedni.

↓
a LED gyorsan villog: a távadó kódot tanult, és vár, hogy melyik gombra memorizálja

- A **MyGates**-en a betanítandó gombot 1x röviden megnyomni: fix kódnál kész vagyunk, ugró kódnál még fel kell tanítani a **MyGates**-t a rádióvevőre!
- Vidue, Nice, Ditec, Bft, Cardin, Allmatic, Beninca ugrókódos vevőknél:
Ha a vevőre már feltanított távirányítóról tanítottuk a **MyGates** távadót, akkor ugyanarra a vevőre egy különlegesen egyszerű 1 gombos távtanítással is feltaníthatjuk: A tanítás után az eredeti távadót ne nyomkodd! Menj a kapunyitó mellé, hogy a vevő közelében legyél. Tartsd nyomva a MyGates távadón a fentiek alapján betanított gombot, és csak akkor engedd el ha el kezd villogni a LED (ha nem kezd el villogni akkor a vevő nem távtanulós). Kb 10-15 mp-ig villog, majd elszűnik. Kész, feltanult a vevőre. Ezután csak a Nice távadóknál a régi adót 8-szor lassan meg kell nyomni, hogy utolérje az ugrókódját.

Lehetséges Hibák:

Ha a **MyGates** nem villog gyorsan (~2 villanás/sec), akkor nem tanult kódot, 3 lehetőség van:

1. Más tanítási pozícióban kell megpróbálni a tanítást (II. pozíció)
2. elemet kell cserélni az eredeti távadóban
3. az eredeti távadó abba a 2%-ba tartozik amit még nem tud megtanulni a **MyGates** jelenlegi szoftvere. A nálunk kapható **MyGates** adók mindig a legújabb szoftvert tartalmazzák.